調光装置　構成表

記号	機器名称	改修前設備内容 仕様			数量	単位	工事区分 既設	撤去	改修	新設	記号	機器名称	改修後設備内容 仕様			数量	単位	備考
1	主幹調光器盤	1φ3W 105V/210V 50Hz 80kVA			1	式					1	主幹調光器盤	1φ3W 105V/210V 50Hz 80kVA			1	式	
		主幹MCCB 3P 400AF/400AT	x	1式			○						主幹MCCB 3P 400AF/400AT	x	1式			
		分岐MCCB	x	1式			○						分岐MCCB	x	1式			
		調光制御部	x	1式			○						調光制御部	x	1式			
		冷却ファン	x	1式			○						冷却ファン	x	1式			
		演出用調光器 2kW	x	62回路			○						演出用調光器 2kW	x	62回路			
		電源管理回路 R-RY 1P20A	x	74回路			○						電源管理回路 R-RY 1P20A	x	74回路			
		リモコン伝送制御部	x	1式			○						リモコン伝送制御部	x	1式			
		CPU制御部（TRSCL-CP16A）	x	4台				○	○				CPU制御部：卓出力とシーン出力は高出力側優先	x	1式			
													（シーンメモリ：6+消灯、記憶・消去）x4					
													（接点入力部：6+消灯、記憶・消去）x4、（DMX制御部）					
													（DMX信号D/A変換：62ch）					
2	仕込再生操作器	制御チャンネル数	x	8ch	4	台		○	○		2	仕込操作卓	主電源スイッチ	x	1ケ	1	式	メイン1台+バックアップ1台
		マスタースイッチ	x	1式									マスターフェーダー	x	1本			
		チャンネルレベルスイッチ	x	1式									チャンネルフェーダー	x	18本			
		表示部	x	1式									調光出力モニタLED	x	18ケ			
		シーン選択スイッチ	x	8ケ									シーンボタン	x	6ケ			
		全消灯スイッチ	x	1式									暗転ボタン	x	1式			
		フェード時間設定スイッチ	x	1式									フェード時間ボリューム	x	1式			
		記憶スイッチ	x	1式									記憶モードボタン	x	1式			
													DMX先頭アドレス設定スイッチ	x	1式			
										○	3	仕込操作卓用コネクタボックス	電源・制御コネクタ			1	個	
3	シーン選択操作器	シーン選択スイッチ	x	8ケ	1	式		○	○		3	シーン選択操作器	シーンスイッチ（フェード時間3秒）	x	6個	1	式	
		全消灯スイッチ	x	1式									消灯スイッチ（フェード時間3秒）	x	1式			
		各種スイッチ	x	1式									記憶・消去スイッチ	x	1式			
4	リモコンスイッチパネル	リモコンスイッチ	x	64個	1	式	○				4	リモコンスイッチパネル	リモコンスイッチ	x	64個	1	式	